

ПАСПОРТ

Блок питания DRAN120-24A



Назначение:

Источник питания DRAN120-24A предназначен для питания устройств с напряжением питания DC 24V постоянного тока. Монтаж на DIN-рейку. DRAN120-24A питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. DRAN120-24A имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируется в пределах 22,5...28,5 В.

Технические характеристики:

- Выходная мощность (ном) 120 Вт
 - Выход 24 В
 - Напряжение 1 канала 22,5...28,5 В
 - Выходной ток 1 канала 0...5 А
 - Тип стабилизации - напряжение
 - Вход 110/220 В (авто)
 - Конструктивное исполнение на Din-рейку
 - Возможности - КKM, параллельное включение, сухой контакт DC ОК
 - Типы защиты - перегрузка, перенапряжение
 - Количество выходов 1
 - Степень защиты IP20
 - Входное напряжение AC 90...264 В
 - Входное напряжение DC 210...370 В
 - Коэффициент мощности 0,7
 - Напряжение изоляции вход-выход 3000 В
 - Применение - промавтоматика
 - КПД 84%
 - Шум 50 мВ
 - Размер 64×123.6×124.5 мм
-

- Рабочая температура $-35...71^{\circ}\text{C}$

Комплект поставки

Блок питания DRAN120-24A	1
Паспорт (на упаковку)	1

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____