Импортер и эксклюзивный дистрибьютор:
ООО "БрисЭнерго", 124460, г. Москва, Зеленоград
Панфиловский пр-кт, д. 10, пом. II, комн. 13, эт. 2
+7 (499) 732 22 03 / 732 78 48 / 732 21 01
www.bris.ru | mail@bris.ru | www.kyoritsu.ru

Измеритель полного сопротивления петли "Фаза-Ноль" и предполагаемого тока короткого замыкания KEW 4118A

посмотреть все модели

Назначение:
KEW 4118A – прибор предназначен для измерения полного контурного сопротивления, измерения тока короткого замыкания систем заземления TN, TT

Особенности:

- микропроцессорное управления для максимальной точности и надежности;
- три светодиодных индикатора для определения правильности подключения к тестируемой сети;
- на диапазоне измерений полного сопротивления петли "Фаза-Ноль" до 2000 Ом измерительный ток 15мА не приводит к срабатыванию устройств защитного отключения (УЗО) даже с минимальным дифференциальном током 30мА;
- прямое измерение предполагаемого тока короткого замыкания;
- измерение очень низких значений сопротивления петли "Фаза-Ноль" с разрешением 0.01 Ом;
- автоматическое выключение при перегреве;
- большой, легко читаемый цифровой дисплей;
- визуальная индикация неправильного подключения фазного и нейтрального проводника;
- защита в соответствии со стандартом IP54.

Спецификация:

Диапазоны измерения полного сопротивления петли "Фаза-Ноль"	20/200/2000 Ом
Точность	±2% измеренного значения ±4ед.мл.р.
Измерительный переменный ток	20 Ом 25 А 200 Ом 2.3 А 2000 Ом 15мА
Время измерения	20 Ом (20мс) 200 Ом (40мс) 2000 Ом (280мс)
Диапазоны измерения предполагаемого тока короткого замыкания (PSC)	200 А (2.3 А 40мс) 2000 А (25 А 20мс) 20 кА (25 А 20мс)

Точность	±2% измеренного значения ±4ед.мл.р.
Напряжение	110В - 260В ±2% измеренного значения ±4ед.мл.р.
Рабочее напряжение	230В +10%, -15%(195В - 253В) 50Гц
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300В Степень загрязнения 2 IEC 61557-1,3, IEC 60529 (IP54)
Размер	167(Д) × 185(Ш) × 89(В)мм
Вес	750г.

Комплектация:

- измерительный кабель с литым штекером (7123(AU): для Австралии, 7124(UK): для Великобритании - 13A, 7125(EU): для Европы (SHUKO, Шуко), 7126(SA): для Южной Африки);
- 7121B - набор измерительных щупов;
- 9147 - чехол для кабелей;
- 9121 - ремешок;
- руководство по эксплуатации.