



ОПИСАНИЕ

Конфигуратор ZCON 100 предназначен для переключения диапазонов и подстройки нулевого начального значения многодиапазонных преобразователей давления компании Пьезус*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны давлений: выбор до 3 диапазонов давления, подстройка нулевого значения

Поддерживаемые датчики: многодиапазонные, с выходным сигналом 4...20 мА

Электрическое присоединение: DIN 43650А, длина кабеля 0,4 м

Питание: элементы питания типа АА, 4 шт.

Вес: 250 грамм

Класс защиты: IP40

Температурный диапазон: +10... +40 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочая температура	+10...+40 °С
Температура хранения	0...+50 °С
Класс защиты	IP40
Вес с элементами питания, не более	250 грамм
Элементы питания (не входят в комплект)	4хАА батарейки
Длина кабеля	0,4 м

* После переключения диапазона нужно зарегистрировать внесенные изменения: поставить новые лимиты на наклейку и приклеить ее к передатчику и добавить соответствующие записи в паспорт передатчика. Наклейки поставляются вместе с конфигуратором и могут поставляться отдельно по вашему запросу.

Внешний вид, комплектация и/или технические характеристики продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Продукция поставляется в соответствии со стандартными условиями поставки. © 2020 ООО „Пьезус“